

# Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego oświetlenia ulicznego

L.p.	Slup, stacja trafo. lub złącze kablowe	latarnia oświetleniowa K5/06 ze słupem K	latarnia oświetleniowa D1/K1 ze słupem D6a	wysięgnik R 47	wysięgnik R 39	oprawa 06 ANDROMEDA	oprawa K1 ORION	Element łączeniowy IZK 201 (bezpiecznikowy)	Element łączeniowy typu IZK 202 (fazowy)	Element łączeniowy typu IZK 203 (zerowy)	fundament C(F 150)	fundament B(F 100)	lampa SON-T PIA Plus 150W E-E-40	wkładka bezpiecznikowa BIMs 10 A	przewód YDY 3x2,5	kabel YAKY 4x35mm2	rura osłonowa AROT SRS 110mm niebieska	rura osłonowa AROT DVK 50mm niebieska	przewód LY16 zielono-żółty	folia niebieska 25 cm	piasek drobnoziarnisty	opaski kablowe do założenia w ziemi	tabliczka opisowa grawerowana	tabliczka aluminiowa z nr słupa lub złącza	bedarka FeZn 4x25mm	pręty miedziane 14,2mm
		kpl.	kpl.	szt.	szt.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	szt.	szt.	m	m	m	m	m	m3	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m
1	ist.słup 107															56	8			52	2,1		1			
2	słup nr 107/1	1		1		1		1	2	1	1		1	1	12	38		10	0,5	34	1,4	4	2	1		
3	słup nr 107/2	1		1		1		1	2	1	1		1	1	12	34		10	0,5	30	1,2	3	2	1		
4	słup nr 107/3	1		1		1		1	2	1	1		1	1	12	38		10	0,5	34	1,4	4	2	1		
5	słup nr 107/4	1		1		1		1	2	1	1		1	1	12	39		10	0,5	35	1,4	4	2	1		
6	słup nr 107/5	1		1		1		1	2	1	1		1	1	12	29		8	0,5	25	1,0	3	2	1	36	
7	słup nr 107/6	1		1		1		1	2	1	1		1	1	12				0,5				1	1	24	
8	słup nr 107/1															59		8	0,5	55	2,2	6	1		36	
9	słup nr 107/1/1	1		1		1		1	2	1	1		1	1	12				0,5				1	1	24	
10	słup nr 107/2															43	9		0,5	39	1,6	4	1			
11	słup nr 107/2/1	1		1		1		1	2	1	1		1	1	12			15	0,5	32	1,3	4	2	1		
12	słup nr 107/2/2	1		1		1		1	2	1	1		1	1	12			15	0,5	24	1,0	3	2	1		
13	słup nr 107/2/3	1		1		1		1	2	1	1		1	1	12				0,5	40	1,6	4	2	1		
14	ist.słup ul.Reymonta															44	12		0,5	37	1,5	4	2		36	
15	słup nr 107/2/4		1			1		1	2	1		1	1	1	12	41		8	0,5				1	1		24
RAZEM		10	1	10	1	10	1	11	22	11	10	1	11	11	132	485	29	94	7	437	17	49	24	11	108	72

Chojnice ul.31 Stycznia