

Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego oświetlenia ulicznego

L.p.	Słup, stacja trafo. lub złącze kablowe	słup oświetleniowy SSO 60/90/3P	wysięgnik W1 G10A10	oprawa SGS 104/150	lampa SON-T PIA Plus 150W EE-40	Element łączeniowy typu IZK 201 (bezpiecznikowy)	Element łączeniowy typu IZK 202 (fazowy)	Element łączeniowy typu IZK 203 (zerowy)	fundament FB 150	wkładka bezpiecznikowa BIWts 10 A	wyłącznik nadmiarowo- prądowy S301B 20A	obudowa S-4	przewód YDY 3x2,5	kabel YAKXS 4x35mm2	rura osłonowa AROT SRS 75mm niebieska	rura osłonowa AROT DVK 75mm niebieska	przewód LY16 zielono-żółty	folia niebieska 25 cm	piasek drobnoziarnisty	opaski kablowe do założenia w ziemi	tabliczka opisowa grawerowana	tabliczka aluminiowa z nr słupa lub złącza	bednarka FeZn 4x25mm	pręty miedziane 14,2mm
		kpl	szt.	kpl	szt.	kpl	kpl	kpl	kpl	szt.	szt.	szt.	m	m	m	m	m	m	m3	szt.	szt.	szt.	m	m
Chojnice ul. Parkowa i Krasickiego																								
2	ist.szafka ośw.SO przy ZK 301/1									3	1			81	13						1			
3	słup nr 101	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	38		4	0,5	77	3,1	8	2	1		
4	słup nr 102	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	41		2	0,5	34	1,4	4	2	1		
5	słup nr 103	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	44		7	0,5	37	1,5	4	2	1		
6	słup nr 104	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	44		7	1,5	40	1,6	4	2	1	12	24
7	słup nr 105	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	51	9	4	0,5	47	1,9	5	2	1		
8	słup nr 106	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	40		5	0,5	36	1,4	4	2	1		
9	słup nr 107	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	41			0,5	37	1,5	4	2	1		
10	słup nr 108	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	40			0,5	36	1,4	4	2	1		
11	słup nr 109	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	42		4	0,5	38	1,5	4	2	1		
12	słup nr 110	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	42		6	0,5	38	1,5	4	2	1	12	24
13	słup nr 104																				1	1		
14	słup nr 104/1	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	50		6	0,5	46	1,8	5	2	1		
14	słup nr 104/2	1	1	1	1	1	2	1	1	1			12	51		8	1,5	47	1,9	5	1	1	12	24
RAZEM:		12	12	12	12	12	24	12	12	12	3	1	144	561	22	46	9	513	20,5	56	24	12	36	72